

# KITLIFT-PLUS-BADGE-EM

Codice articolo: 0507



**KITLIFT-PLUS-BADGE-EM è un selettore 12/24 V DC per l'attivazione di pulsantiere con tessere di prossimità RFID frequenza 125 KHz formato EM-Marine e Temic.**

Il kit gestisce fino a 1.364 utenti, con tessere personali, abilitando pulsantiere di piano, o di cabina.

Il relè integrato è impostabile come bistabile o come monostabile, per un tempo compreso tra 0 e 255 secondi.

La configurazione, l'aggiunta e la rimozione delle tessere si effettua manualmente con chiave master eseguendo semplici operazioni o, in alternativa, da computer con KITPC.

Con KITPC si configurano tessere nominali, aggiungendo, sospendendo e rimuovendo utenze senza disporre fisicamente delle tessere.



**Alimentazione:** 12/24 V DC

**Consumo:** 45 mA

**Output:** relè monostabile o bistabile

**Input:** n° 1 lettore K-RF-EM

**Tipologia chiavi elettroniche:** prossimità RFID 125 KHz

**Utenti:** max 1.364

**Distanza controller – lettore:** max 15 m

**Programmazione:** manuale o con software

**Temperatura operativa:** da -50° a +50° C

**Umidità:** max 80 % in assenza di acqua

**Dimensioni controller:** 45 x 37 x 15 mm

**Dimensioni lettore:** diametro 26 x 22 mm – Φ 20 mm

**Peso kit:** 0,15 kg